


Návod k použití – LED světlo U-40 Fill Light

1. Přehled produktu

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. U-40 je kompaktní, ale vysoce výkonné přídavné světlo s výkonem 40 W a aktivním chlazením. Nabízí nastavitelnou teplotu barev, vysoký index podání barev (CRI 95) a vestavěnou baterii. Je ideální pro fotografování, natáčení videa a tvorbu obsahu, kde je potřeba silný a kvalitní zdroj světla.



2. Popis částí produktu

Seznamte se s ovládacími prvky a rozhraním zařízení:

- **Vstup a výstup vzduchu:** Otvory pro aktivní chlazení ventilátorem (nezakrývat).
- **1/4" závit:** Standardní závit pro montáž na stativ (umístěn na boku i spodní straně).
- **Tlačítko ON-OFF / Výběr režimu:** Hlavní tlačítko pro zapnutí a ovládání funkcí.
- **Otočný ovladač jasu (DIM):** Pro plynulou regulaci intenzity světla.
- **Otočný ovladač teploty barev (CCT):** Pro změnu barvy světla (studená/teplá).
- **Type-C port:** Vstup pro nabíjení světla.
- **USB 2.0 port:** Výstup pro funkci powerbanky.




U-40 Fill light*1



Tripod*1
(Optional)



Data cable*1



Soft Light Cover * 1
(Optional)



Hot shoe screw*1
(Optional)



User manual * 1

3. Základní ovládání a nastavení

- **Zapnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 1,5 sekundy.
 - **Důležité:** Po zapnutí začnou blikat indikátory (režim odemknutí). Pro dokončení startu **otočte ovladačem teploty barev (CCT) směrem nahoru**, dokud se nerozsvítí všechny čtyři kontrolky.
- **Vypnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF.

- **Nastavení jasu:** Otáčením ovladače jasu (horní kolečko) regulujete svítivost od 1 % do 100 %.
- **Nastavení teploty barev:** Otáčením ovladače CCT (spodní kolečko) měníte teplotu od 2500 K do 9000 K.
- **Paměť:** Zařízení si pamatuje poslední nastavení před vypnutím a po opětovném zapnutí se k němu vrátí.

4. Režimy a speciální funkce

Světlo nabízí několik provozních režimů, které se přepínají tlačítkem napájení:

- **Přepínání efektů:** Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF přepínáte mezi režimy: 3000 K, 4500 K, 2500 K, blikání (SOS) a rychlé záblesky.
- **Režim plného výkonu (40 W):** Dvakrát rychle stiskněte tlačítko ON/OFF. Světlo blikne a rozsvítí se **červená kontrolka**, což signalizuje režim maximálního výkonu.
- **Režim Powerbanky (OUT):** Třikrát stiskněte tlačítko ON/OFF. Aktivuje se USB výstup (5V), kterým můžete nabíjet jiná zařízení.
 - *Poznámka:* Pokud je aktivní režim výstupu (OUT), nelze světlo zároveň nabíjet přes vstupní port.

5. Nabíjení a chlazení

- **Nabíjení:** Používejte nabíječku s parametry 5 V / 2,5 A. Během nabíjení svítí indikátor modře, při plném nabití svítí všechny čtyři diody.
- **Indikace vybití:** Pokud je baterie slabá, indikátor začne blikat. Včas zařízení nabijte.
- **Inteligentní chlazení:** Ventilátor se automaticky spustí, když teplota dosáhne určité úrovně, a vypne se po ochlazení.
- **Ochrana proti přehřátí:** Pokud teplota panelu překročí 80 °C, světlo se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne. Lze jej znovu zapnout až po vychladnutí.

6. Technické specifikace

- **Výkon:** max. 40 W
- **Baterie:** 3200 mAh / 7,4 V
- **Výdrž baterie:** cca 45–50 minut (při plném/normálním výkonu)
- **Doba nabíjení:** cca 3 hodiny
- **Teplota barev:** 2500 K – 9000 K
- **Svítivost:** 14 000 lux (vzdálenost 0,3 m)
- **Index podání barev (CRI):** ≥ 95
- **Vyzařovací úhel:** 160°
- **Počet LED diod:** 60 ks studená bílá + 60 ks teplá bílá

7. Obsah balení

- 1× LED světlo U-40
- 1× Nabíjecí kabel (Data cable)
- 1× Návod k použití
- *(Volitelné příslušenství dle zakoupené verze: Stativ, Silikonový difuzér, Adaptér do sáněk blesku)*

8. Bezpečnostní pokyny

- **Větrání:** Nezakrývejte vstupní ani výstupní otvory chlazení. Světlo generuje teplo.
- **Ochrana zraku:** Nedívejte se přímo do rozsvíceného světla, hrozí poškození zraku.
- **Prostředí:** Nepoužívejte v blízkosti korozivních chemikálií ani v prostředí s extrémně vysokou teplotou, mohlo by dojít k poškození baterie.
- **Údržba:** Čistěte pouze měkkým, suchým hadříkem.
- **Manipulace:** Chraňte před pády a silnými nárazy.
- **Servis:** Zařízení nerozebírejte. Neautorizovaný zásah vede ke ztrátě záruky.