

7Ryms S1 2x Mobilní Bezdrátový Klopový Mikrofon s Odhlučněním a Nabíjecím Boxem.

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili duální bezdrátový mikrofon **7RYMS Rimo S1 LN**.

Upozornění

- Vzhledem k technologii 2,4 GHz udržujte během používání přímou viditelnost mezi vysílačem a přijímačem a neotáčejte se k němu zády. Může dojít k drobným výpadkům signálu, což je běžný jev.
- Kvůli vlastnostem lithium-iontových baterií se může stav nabití ukazovaný na displeji lišit od skutečného.
- Pokud dojde k úplnému vybití vysílače, může se prodloužit doba potřebná pro jeho opětovné nabití.
- Po použití vždy vložte vysílače zpět do nabíjecího pouzdra s kontakty směrem dolů.
- Nevystavujte produkt dešti, vlhkosti ani jiným kapalinám.
- Neumísťujte produkt do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo sporáky.
- Jedná se o precizní elektronické zařízení – chraňte jej před pády nebo nárazy.

Hlavní funkce

- Záznam zvuku ve kvalitě 48 kHz / 16 bit (úroveň CD)
- Přenos 2,4 GHz, kompatibilní s mobilními telefony i počítači
- Vestavěný DSP čip s podporou funkce potlačení šumu
- Možnost připojení USB-C sluchátek pro monitoring v reálném čase
- Dobíjecí baterie s výdrží až 16 hodin
- Nízká latence (< 20 ms), dosah až 50 m (otevřený prostor)
- Nabíjecí pouzdro s přehledným LED displejem

Obsah balení

- 2× vysílač (TX)
- 1× přijímač (RX)
- 1× nabíjecí pouzdro
- 1× nabíjecí kabel USB-C
- 1× uživatelský manuál
- 1× záruční karta

Ovládací prvky a funkce

Vysílač (TX)

1. Vestavěný mikrofon
2. Indikátor stavu vysílače
3. Ovládací tlačítko
4. Klip pro uchycení
5. Port USB-C (nabíjení / monitoring)
6. Nabíjecí kontakty

(Před prvním použitím je nutné odstranit ochrannou fólii z nabíjecích kontaktů.)

Indikátor stavu vysílače

Vzorec blikání	Význam
Střídavě bliká červeně a zeleně	Zapnutí / párování
Svítí zeleně	Připojeno
Žlutě blikne 3×, poté zeleně	Aktivní režim potlačení šumu (Denoise)

Indikátor baterie

Vzorec blikání	Stav
Červeně blikne každých 10 s	Slabá baterie
Červené světlo svítí	Nabíjení
Světlo zhasne	Plně nabito

Ovládací tlačítko

Akce	Funkce
Podržet 3 s	Zapnutí / vypnutí
Krátce stisknout	Aktivace / vypnutí potlačení šumu

Přijímač (RX)

1. Lightning konektor
2. Indikátor stavu
3. Nabíjecí port (Lightning)

Indikátor stavu přijímače

Vzorec blikání	Funkce
Pomalou bliká červeně	Zapnutí / párování
Svítí červeně	Připojeno

Použití

1. Zapněte vysílač a připevněte ho na límec nebo oblečení tak, aby mikrofon směřoval ke zvukovému zdroji.
2. Připojte přijímač k zařízení s konektorem **Lightning** (např. iPhone, iPad).
 - Můžete se rozhodnout, zda chcete zařízení současně i nabíjet.
3. Připojte USB-C sluchátka do vysílače, pokud chcete monitorovat zvuk v reálném čase.

Nabíjecí pouzdro

1. **Indikátor stavu nabíjení** – zobrazuje aktuální úroveň nabití; číslice bliká během nabíjení.
2. **Port USB-C** – pro nabíjení pomocí adaptéru nebo powerbanky.
3. **Nabíjecí kontakty** – určeny pro dobíjení vysílačů a přijímače (před použitím odstranit ochrannou fólii).