

Návod: LED studiového reflektor

Popis zařízení

LED studiové světlo je určeno pro fotografii, video a streamování. Nabízí plynulou regulaci jasu i teploty světla a také speciální světelné efekty. Na těle světla najdete:

- COB LED modul
- Držák pro upevnění světla
- Otvory pro odvod tepla
- LCD displej
- Ovládací kolečko (nastavení jasu, teploty, módů)
- Tlačítka pro rychlou volbu režimů
- Hlavní vypínač

Připojení napájení

Světlo připojte pomocí napájecího kabelu k adaptéru AC 110–220 V.

Po zapojení použijte hlavní vypínač na zadní straně zařízení.

Ovládání světla

Volba světelných režimů

Světlo nabízí několik přednastavených módů, které přepínáte pomocí tlačítek F1–F9:

- F1 – Stmívání
- F2 – Blesk
- F3 – Paparazzi
- F4 – Disko
- F5 – Bouřka
- F6 – Policejní maják
- F7 – Televize
- F8 – Svíčka / Oheň
- F9 – KTV efekt (barevná atmosféra)

Speciální efekty

Krátkým stiskem tlačítka FX otevřete výběr efektů na displeji.

Potvrďte volbu otočným kolečkem.

Tlačítkem MODE se vrátíte do běžného režimu svícení.

Nastavení jasu a teploty

Kolečko na zadní straně slouží k přesnému ovládání obou hodnot:

- otáčením nastavujete jas 1–100 %
- po stisku kolečka přepnete na úpravu teploty světla

Teplotu lze měnit v rozsahu 2800–5600 K.

Instalace světla

Upevněte držák světla na stativ a dotáhněte pojistnou matici.

Dbejte na to, aby byl stativ stabilní a světlo vyvážené.

Při montáži příslušenství (softbox, reflektor, beauty dish...) používejte standardní bajonet.

Doporučení pro bezpečný provoz

- Za provozu se světlo zahřívá, odvádějte teplo volně do prostoru.
- Nezakrývejte ventilační otvory.
- Nepoužívejte zařízení v dešti nebo vysoké vlhkosti.
- Při výměně příslušenství světlo vždy vypněte.
- Pokud zjistíte neobvyklé zvuky nebo zápach, zařízení okamžitě odpojte.